

**Utilisation libre
sans licence**

DJ-V446

PMR - 446

Réf. 006228

Etanche

- 8 canaux
- Gamme de fréquence : 446.00625 à 446.09375 MHz
- Puissance : 500 mW
- 200 mémoires avec nom alphanumérique
- Prise alimentation extérieure de 7 à 16 VDC
- Encodeur - Décodeur 39 Tons CTCSS
- Tonalité d'alerte
- Fonction « monitor »
- Verrouillage du clavier
- Prise pour microphone et haut-parleur extérieurs (avec l'adaptateur micro EDS-10 en option)
- Clonage de l'appareil par câble
- Dimensions : 58 x 110 x 36.4 mm
- Poids : 280 g

Livré avec :

EDC-147 (adaptateur secteur),
EBP-65 (batterie 7.2V 700 mAh),
Clip de ceinture et dragonne.

Accessoires compatibles avec le DJ-V446 :

| Réf. | Désignation |
|----------|---------------------------------------|
| ▶ 006504 | EBP-65 Batterie 7.2V 700 mAh |
| ▶ 006505 | EBP-66 Batterie 7.2V 2000 mAh |
| ▶ 006838 | EDC-147 Adaptateur secteur |
| ▶ 006839 | EDC-144 Chargeur rapide de table |
| ▶ 006693 | ESC-41 Housse |
| ▶ 006600 | EME-4 Micro cravate oreillette |
| ▶ 18094 | SM-400 Micro HP |
| ▶ 006830 | EDC-36 Cordon allume cigares + filtre |
| ▶ 006835 | EDC-37 Cordon alimentation |
| ▶ 007006 | EDS-10 Adaptateur micro |



Nouveauté

Livré avec bloc batterie, antenne,
dragonne, chargeur de voyage

